



## 基本仕様

1. BLEで、近くにあるDevice Local Name “QS2”に接続
2. 接続したら、①の背景色をグレーから、黄色に。
3. BLEから、Notifyを受信したら、②の背景色をグレーから赤に
4. 受信したNotifyの数値Nを、③に表示
5. ④をタップしたら、数値S値を、BLEデバイスにwriteして、NotifyでOKをもらったら、背景色をグレーから青に
6. ⑤をタップしたら、S値を入力(1~60)を変更する。④の背景色を、黄色に

設定ボタンの詳細は、いまは使わない